



# Pikaopas



# **Tästä pikaoppaasta löydät ohjeet 3G/4G-mobiilireitittimen ja mobiililaajakaistan käyttöönnottoon.**

Lue käytöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönnottoa. Saat lisätietoa mobiilireitittimen toiminnoista laitteen hallintaliittymän online-ohjeesta. Hallintaliittymään kirjaudutaan internetselaimen kautta osoitteessa <http://192.168.100.1> (oletuskäyttäjätunnus: admin, oletussalasana: admin).

## **Mobiilireitittimeen tutustuminen**

### **Huomautus:**


Tämän pikaoppaan mobiilireitittimen kuvat saattavat poiketa laitteesta.

### **Käyttökohteet**



Langatonta verkkoa (WLAN/WiFi) tukevat laitteet (tietokoneet, älypuhelimet, tabletit) voivat muodostaa internetyhteyden mobiilireitittimen kautta. Liitäntätapa riippuu langattoman verkkolaitteen tai tietokoneen käyttöjärjestelmästä. Muodosta yhteys laitteen omien ohjeiden mukaan.

## Internetin käyttö 4G-, 3G- tai 2G-verkkoa käyttämällä

Mobiilireititin käyttää operaattorisi 4G-, 3G- tai 2G-verkkoa Internet-yhteyttä varten.



## Mobiilireittimen ulkoasu



- ① Virtapainike
- ② Näyttö
- ③ Micro USB-portti
- ④ MENU-painike

# Näyttö

## Kotinäyttö

### ① Verkkovierailu

R: dataroaming (mobiilidatan käyttö ulkomailla) käytössä.

### ② Signaalin voimakkuus

: Verkon kuuluvuus heikosta vahvaan.

### ③ Verkkotyppi


- 4G/3G/2G: Yhdistetty 4G-/3G-/2G-verkkoon.
- : Yhdistetty WLAN-verkkoon.

### ④ Datayhteyden tila

### ⑤ Akku

### ⑥ Tekstiviestit

- Uudet viestit.
- Uusien viestien määrä.



## **7 WLAN/WiFi**

- WLAN/WiFi käytössä.
- Liitettyjen langattomien laitteiden määrä.

## **8 Tietoliikennetilastot**

Datakäytön määrä.

### **Huomautus:**

Dataliikenteen tiedot ovat vain viitteeksi.

## **Valikkonäyttö**

Tuo valikko esiin painamalla **MENU**-painiketta.


### **1 Takaisin**

Palaa edelliseen näyttöön.

### **2 Valinnat**

### **3 Käyttövihjeitä**

- Vieritä **MENU**-painiketta painamalla alas.
- Vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.



## Mobiilireitittimen päivitykset MENU-valikon kautta


Kun päivityksiä on saatavana, sinua pyydetään päivittämään mobiilireititin.

### ① Päivitä

Kun **Päivitä (Update)** on valittu, päivitä Mobile mobiilireititin painamalla -painiketta.

### ② Ohita

Kun **Ohita (Ignore)** on valittu, ohita päivitys painamalla -painiketta.




Langattoman verkon nimen (SSID) ja salasanan (PWD) tarkistaminen mobiilireitittimen näytöltä:


1. Tuo valikko esiin painamalla **MENU**-painiketta.



2. Selaa **MENU**-painiketta painamalla kohtaan **Laitteen tiedot (Device Info)**.




3. Siirry ⌂-painiketta painamalla kohtaan **Laitteen tiedot (Device Info)**.



# Mobiilireitittimen käyttöönotto

## Asentaminen

Aseta SIM-kortti (normaalin kokoinen SIM ja akku paikoilleen.



### Huomautus:


microSD-muistikortti on valinnainen lisävaruste.

## Mobiilireitittimen kytkeminen päälle

Paina ja pidä -painiketta painettuna, kunnes näyttö sytyy, mikä osoittaa, että mobiilireititin on päällä.

### Huomautus:

Sammuta mobiilireititin pitämällä -painiketta painettuna kunnes laite pimenee.




## PIN-koodi

Mobiilireititin tunnistaa automaattisesti Elisan ja Saunalahden SIM-korttien oletuksena olevat PIN-koodit (Elisa 1234, Saunalahti 0000). Jos käytössäsi on jokin muu PIN-koodi, tulee se syöttää laitteen hallintasivuston kautta. Katso ohje kohdasta sivulta 18 Mobiilireitittimen hallintaliittymään kirjautuminen.

## **Langattoman verkon nimi (SSID) ja langattoman verkon salasana**

Kun muodostat WLAN-yhteyden laitteen (tietokone, tabletti, älypuhelin) ja mobiilireittimen välille ensimmäisen kerran, tulee sinun syöttää langattoman verkon nimi ja salasana laitteeseen. Huom. Nämä tiedot löydätty laitteen takakannessa olevasta tarrasta.



## **WLAN-yhteyden luominen mobiilireitittimen ja tietokoneen välille (esimerkkinä käytetty Windows 7 -käyttöjärjestelmää)**

1. Varmista, että mobiilireitittimen WLAN-toiminne on päällä.
2. Valitse **Käynnistä (Start) > Ohjauspaneeli (Control Panel) > Verkko ja Internet (Network and Internet) > Verkko- ja jakamiskeskus (Network and Sharing Center) > Yhdistä verkoon (Connect to a network).**

### **Huomautus:**

Varmista ennen WLAN-yhteyden muodostamista, että tietokoneessa on langaton verkkosovitin. Jos tietokone ilmoittaa langattomasta verkkoyleystä, langatonta verkkosovitinta voidaan käyttää. Muussa tapauksessa varmista, että langaton verkkosovitin toimii oikein.

3. Valitse mobiilireitittimen langattoman verkon nimi ja klikkaa Yhdistä (Connect). Syötä tämän jälkeen mobiilireitittimen langattoman verkon salasana. Langattoman verkon nimen ja salasanan näet mobiilireitittimen MENU-valikosta tai laitteessa olevasta tarrasta.
4. Odota hetki, jotta langattoman verkkoyleysten kuvake ilmestyy näytön oikeassa alakulmassa olevalle ilmaisinalueelle. Langaton verkkoyleys on nyt muodostettu.

# WLAN-yhteyden luominen tabletin (esim. iPad) ja mobiilireitittimen välille

1. Kytke langaton verkko päälle koskettamalla **Asetukset (Settings) > WLAN**.
2. Tabletti etsii automaattisesti langattomat yhteydet ja näyttää tukiasemien luettelon.
3. Valitse tukiasema, jolla on mobiilireitittimen SSID.
4. Anna langattoman verkon salausavain ja napauta **Liity (Join)**.  
(Lukkosymboli ilmaisee, että salausavain tarvitaan yhteyden muodostamiseen tähän langattomaan verkkoon.)



## WPS-yhteyden muodostaminen


Jos mobiilireitittimeen liitettävä langaton verkkolaite tukee WPS:ää, langattoman verkon salausavain luodaan automaattisesti eikä sitä tarvitse syöttää käsin.

WPS-yhteyden muodostamisvaiheet:

1. Kytke mobiilireititin päälle.
2. Kytke mobiilireitittimeen liitettävä langaton verkkolaite päälle.
3. Tuo valikko esiin painamalla **MENU**-painiketta, siirry kohtaan **WPS** ja aktivoi Mobile WiFiin WPS painamalla  -painiketta.
4. Aktivoi langattoman verkkolaitteen WPS.

### Huomautus:

Saat tarkat langattoman verkkolaitteen ohjeet sen käyttöoppaasta.



# HUAWEI mobiilireitittimen -sovelluksen lataaminen Android-laitteeseen 2D-viivakoodin avulla

Mobile WiFissä:


1. Tuo valikko esiin painamalla **MENU**-painiketta.
2. Selaa **MENU**-painiketta painamalla kohtaan **2D-viivakoodi (2D Barcode)**.
3. Paina -painiketta **2D-viivakoodin (2D Barcode)** syöttämistä varten.
4. Selaa **MENU**-painiketta painamalla kohtaan **Mobiilisovellus (Mobile app)**.
5. Paina -painiketta, niin **Mobiilisovellus (Mobile app)**-näyttö tulee esiin.

Android-laitteessa:

6. Lue mobiilireitittimessä oleva 2D-viivakoodi HUAWEI mobiilireitittimessä -sovelluksen lataamista varten.

## Huomautus:

Vaihtoehtoisesti voit etsiä **HUAWEI mobiilireitin** -sovellusta Google Play- tai HUAWEI App



Center -palvelusta ja ladata sen Android-laitteeseen.

## Android-laitteen yhdistäminen Mobiilireitittimeen 2D-viivakoodilla


Mobiilireitittimessä:

1. Tuo valikko esiin painamalla **MENU**-painiketta.
2. Selaa **MENU**-painiketta painamalla kohtaan **2D-viivakoodi (2D Barcode)**.
3. Paina -painiketta **2D-viivakoodin (2D Barcode)** syöttämistä varten.
4. Siirry **MENU**-painiketta painamalla kohtaan **Wi-Fi-avain (Wi-Fi key)**.
5. Paina -painiketta, niin **Wi-Fi-avain (Wi-Fi key)**-näyttö tulee esiin.

Android-laitteessa:

6. Lue mobiilireitittimessä oleva 2D-viivakoodi HUAWEI mobiilireititin -sovelluksella.

Sen jälkeen Android-laitte yhdistetään mobiilireitittimeen.



# **Internetyhteyden muodostaminen**

## **4G-, 3G- tai 2G-verkon käyttäminen**

Mobiilireititin yhdistetään internettiin käynnistämisen jälkeen.

Mobiilireititin muodostaa internetyhteyden automaattisesti 4G-, 3G- tai 2G-verkkoon. Mobiilireititin etsii oletuksena parhaan mahdollisen verkon riippuen kuuluvuudesta.

## **Mobiilireitittimen hallintaliittymään kirjautuminen**

1. Varmista, että mobiilireitittimen ja langattoman laitteen tai tietokoneen välinen yhteys toimii normaalisti.
2. Avaa internetselain ja kirjoita osoitekenttään **<http://192.168.100.1>**.
3. Syötä käyttäjätunnus ja salasana hallintaliittymään kirjautumista varten.

### **Huomautus:**

- Oletuskäyttäjätunnus on **admin**.
- Oletussalasana on **admin**.


## Akun lataaminen

Jos mobiilireititintä ei ole käytetty pitkään aikaan tai jos akku on aivan tyhjä, mobiilireititin ei välttämättä käynnisty heti, kun laturi kytketään. Lataa akkua jonkin aikaa, ennen kuin yrität käynnistää mobiilireitittimen.

### Tapa 1: Käytä laturia laitteeen lataamiseen

#### Huomautus:


- Käytä ainoastaan mobiilireitittimen kanssa yhteensopivia, nimetyn valmistajan tuottamia latureita. Yhteensopimattoman tai tuntematon valmistajan laturin käyttö voi aiheuttaa Mobile WiFin toimintahäiriön, toimimattomuuden tai jopa tulipalon. Tällainen käyttö mitätöi kaikki tuotteen nimenomaiset ja epäsuorat takuut.
- Laturi on valinnainen lisävaruste. Jos se ei sisälly pakettiin, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään ostaksesi mobiilireitittimen kanssa yhteensopivan laturin.



- Mobile WiFiin laturin malli on HW-050100XYW. X ja Y tarkoittavat kirjaimia tai numeroita, jotka vaihtelevat alueittain. Saat lisätietoja laturimallista ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

## Tapa 2: Lataa laite tietokoneen kautta

Liitä mobiilireititin tietokoneeseen laitteen mukana tulleella USB-johdolla.



## **Virransäästötila**


Jos mobiilireititin on ollut käytämättömänä jonkin aikaa, se siirtyy valmiustilaan, jolloin näyttö sammuu. Näyttö aktivoituu, kun mitä tahansa näppäintä painetaan.

Voit muokata mobiilireitittimen virransäästötilan asetuksia hallintaliittymän kautta.

## **Tehdasasetusten palauttaminen**

Voit palauttaa laitteen tehdasasetuksille painamalla Reset-painiketta jos olet muokannut laitteen asetuksia ja haluat nollata ne.

Paina RESET-painiketta esim. kynällä, kunnes mobiilireititin käynnistyy uudelleen.



## Vihjeitä

Kun mobiilireititin on käytössä pitkään, se lämpenee ja voi ylikuumeta. Jos näin käy, mobiilireititin katkaisee verkkoyhteyden automaattisesti ja kytkeytyy pois päältä suojellakseen itseään vaurioilta. Jos näin tapahtuu, aseta mobiilireititin hyvin tuuletettuun tilaan, jotta lämpö haihtuu, ja kytke se sitten päälle ja jatka käyttöä tavalliseen tapaan.

Kokeile seuraavaa, jos et pysty käyttämään mobiilireititintä normaalisti:

- Katso online-ohje hallintaliittymän kautta.
- Käynnistä mobiilireititin uudelleen.
- Palauta mobiilireitittimen tehdasasetukset.

## Ohjeita ja hyödyllisiä sivustoja

Asiakastukisivut <http://asiakastuki.saunalahti.fi> (vinkkejä vikatilanteisiin ja ohjeita mm. lisääntenneista ja verkkotekniikan hallinnasta)

Kuuluvuuskartta <http://elisa.fi/kuuluvuus>

Häiriökartta <http://elisa.fi/kartat>

Omaguru neuvoo, opastaa ja asentaa – tarkemmat tiedot osoitteessa <http://omaguru.fi>



on ETSI:n tavaramerkki.